

KALUSTON JA OMAISUUDEN SEURANTALAJE

Connected Ranger

Connected Ranger on teollisuustason paikannuslaite sekä sisä- että ulkokäyttöön. Laitetta voidaan käyttää esimerkiksi omaisuuden tai lähetysten seurantaan, geofence -hälytysten luomiseen, varastoinventaariin ja laitevuokraukseen.

Ranger skanaa ympäröivät Wi-Fi-verkot kerran tunnissa liikuttuaan ja lähettää tiedot kolmesta vahvimasta MAC-osoitteesta ja RSSI-arvosta Sigfox-verkkoon. Nämä tiedot käännetään vastaamaan fyysistä paikkatietoa taustajärjestelmissä, kuten esimerkiksi FoxerIoT -palvelussa.

Connected Ranger on lujuutensa ansiosta täydellinen ratkaisu pitkäaikaisiin ja vaativiin seurantaolosuhteisiin. Laitteen asentaminen on yksinkertainen toimipide, eikä vaadi erikoistyökaluja tai konfiguraatiotoimia. Ranger on helppo kiinnittää moniin erilaisiin pintoihin joko ruuveilla tai nippusiteillä. Pitkä paristojen kesto sekä laitteen edullinen hinta takaavat alhaiset elinkaarikustannukset.



- *Kotelo: UV-vahvistettu polykarbonaatti*
- *Koko: 30 x 110 x 40 mm*
- *Paino: 86 g (Paristot mukaanlukien)*
- *Sensorit: Wi-Fi- ja kiihtyvyyssanturi*
- *Paristopakkaus: 2 x 3,6 V (vaihdeettavat)*
- *Paristojen kesto: Jopa 5 vuotta (riippuen asetuksesta ja toimintaympäristöstä)*
- *Paristojen kapasiteetti: 5,400 mAh*
- *Yhteys: Sigfox 868 / 902 / 920 MHz*
- *Toiminta-alue: Sigfox RCZ1 / RCZ2 / RCZ4*
- *Sertifikaatit: Sigfox, CE, FCC*
- *Sigfox -luokka: 0U*
- *IP-luokitus: IP68*
- *Takuu: 1 Vuosi*
- *Tuotekoodi: CIRNG-3010-R0101 (RCZ1) / CIRNG-3210-R0101 (RCZ2) / CIRNG-3410-R0101 (RCZ4)*